

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V je inteligentní autonomní startér bez interního akumulátoru, určený pro vozidla s napětím 12 a 24 V. Jeho vnitřní superkondenzátory lze dobít buď pomocí zbytkového napětí vozidla, které je třeba nastartovat, nebo rychleji pomocí baterie v regeneračním vozidle.

ZARUČENÝ START

ULTRARYCHLÉ NABÍJENÍ KDEKOLI, BEZ NUTNOSTI BLÍZKÉ ELEKTRICKÉ SÍTĚ

1 Na vybitém akumulátoru vozidla je třeba začít

Dobíjení bez elektrické sítě.

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V je vybaven měničem, který umožňuje využít omezené zbytkové napětí vybitého akumulátoru k dobíjení jeho superkondenzátorů.

2 Na baterii běžícího motoru

Nejrychlejší způsob dobíjení.

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V se dobíjí alternátorem běžícího motoru.



2-5 min

2-3 min



VYSOKÝ STARTOVACÍ VÝKON

Tento výkonný přístroj (1050 A v režimu 12 V, 880 v režimu 24 V), dokáže nastartovat všechny typy vozidel (benzinová i dieselová) vybavených olověným akumulátorem 12 V / 24 V - 150 Ah (max.) během 2 minut.

REŽIM "BYPASS" PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST

Režim BYPASS ruší bezpečnostní mechanismus a umožňuje pokusit se nastartovat vozidlo se silně vybitou baterií (není zaručeno).

12 V	ZARUČENÝ START	
24 V	POMOC PŘI STARTOVÁNÍ	

DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝKON

- **Vždy připraven** k jízdě díky mimořádně krátké době nabíjení.
- **Neomezený počet startů:** nastartujte motor, nechte posilovač dobít na běžícím motoru a pak pokračujte v nastartování tolika vozidel, kolik potřebujete.
- **Bezúdržbový:** není třeba jej udržovat nabitý, když se nepoužívá.
- **Vždy funkční**, i po letech skladování.
- Neovlivnitelný extrémními teplotami (-40 °C / +65 °C).
- **Dlouhá životnost:** lze jej použít 10 000krát bez ztráty výkonu.

POUŽITÍ V REŽIMU TOTAL SAFETY

Elektronické řízení bezpečnosti:

- Chráněno proti zkratu.
- Chráněno proti přepólování.

PROFESIONÁLNÍ POSILOVAČ

- Je lehký na 12/24 V jednotku (7 kg), snadno se přepravuje a pohodlně se vejde do vozidla pro použití na místě.
- Digitální displej rychle zobrazuje stav nabití superkondenzátorů a poskytuje informace o všech probíhajících nebo ještě neprovedených pracích (připojené svorky, pokus o spuštění atd.).



digitální displej

startování					NABÍJENÍ SUPERKONDENZÁTORŮ			
	počet kondenzátorů	I			12 V			
		1 V / C	START ICC	Špička	 OFF	 ON		
12 V	5 > 150 Ah	10 x 950 F	1050 A	1800 A	5 min	3 min	34 x 43 x 20 cm	7 kg
24 V			880 A	1500 A	2 min	2 min		